วิธีการ Fixed IP และเปลี่ยนเลข IP

By Imou Team



วิธีการ Fixed IP สำหรับ NVR

1. ขั้นแรกต้องโหลดโปรแกรม ToolBox ก่อนได้ที่



https://www.imoulife.com/th/support/download/tools



2. เมื่อติดตั้ง ToolBox เรียบร้อยเข้าโปรแกรมแล้วเข้าไปโหลดโปรแกรม ConfigTool



3. ติดตั้งเสร็จให้ทำการเปิดโปรแกรม ConfigTool ขึ้นมา

1. กดเพื่อหากล้องที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน



You have selected 0 devecie(s)

Uninitialized Initialized

IPV4 IPV6



4. ก่อนอื่นต้องทำการลบกล้องออกก่อน

| Ņ | | 1 | Device | es found | | 🎯 Sea | arch setting | | 2. กด D | elete | | ▼ - × |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|---|-----------------|--------------|-----------|-------------------|--------------|---------|--------------|
| (\mathbb{P}) | | nitialize | tialize Batch Modify IP | | | Import Export N | | | Id Delete | e 5 | Search | |
| | | NO. | Status | Туре | | Model | IP | | MAC | Version | Operate | |
| | | 1 | Initialized | IPC | I | PC-A22E | 192.16 | 3.1.55 | 08:ed:ed:04:08:76 | V2.680.00000 | | 9 |
| ¢ | 1. tả | ลือกด | ารงนี้ | | N | otioo | | | * | | | |
| × | Are you sure to delete these devices? | | | | | | | | | | | |
| (b) | OK Cancel | | | | | | | | | | | |
| | 3. เลือก OK | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Y | ou hav | e selected | 1 devecie(s) | | Uninitial | ized 🗹 In | itialized | IPV4 IPV6 | | | |



5. จากนั้นทำการเพิ่มอุปกรณ์เข้ามาแบบ Manual แล้วกรอกข้อมูลกล้อง

| Ņ | 0 | Devic | es found | \bigcirc | ⊚ S∉ | earch setting | Manua | l Add | | ▼ - × |
|----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------|-----------------------------------|
| (\mathbb{P}) | Initialize | Batch | h Modify IP | Import | | Export | Manual Add | Delete | | Search |
| | NO . | Status | Туре | м | lodel | IP | | MAC | Version | Operate |
| | | | Ма | nual Add | | 2. กรอกข | บอมูล | × | ¢ | |
| ¢ | | | | Ad | ld Type | IP Address | | • | | |
| * | | | | IP | Address | 192 . 168 | . 1 . 55 | IP กล้องของ | งเรา | CONSUMER CAMERA |
| | | | | Us | ername | admin | | กรอก admi | in | Ranger 2 IPC - A22EP 5V ,1A |
| | | | | Pa | assword | •••••• | | Dort | | MADE IN CHINA FC C |
| | | | | PU | л | 3111 | | POIL | | FCC 1D:8VNDH - IPC - AX2E |
| | | | | | | | | 3 ок | | Password AÐ Safety code |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | You hav | e selected | 0 devecie(s |) | ✓Uninitia | alized 🔽 Ini | tialized | IPV4 IPV6 | | |



6. เลือก Batch Modify IP เพื่อทำการ Fixed IP และเปลี่ยนเลข IP ตามที่ต้องการ



IMOU

7. ถ้าขึ้นเครื่องหมายถูกแสดงว่าเรียบร้อย ทำการลบกล้องและค้นหาอีกครั้ง





8. ได้ IP ใหม่พร้อม Fixed IP เรียบร้อย

| Ņ | | 1 | Device | es found | 🌔 🎯 Se | arch setting | | | | | ▼ - × |
|----------------|---|------------|-------------|--------------|------------|---------------|------------|-------------------|-------------|---------|--------------|
| (\mathbb{R}) | | Initialize | Batch | Modify IP | Import | Export | Manual Add | Delete | Sea | ırch | |
| \sim | | NO. | Status | Туре | Model | IP | MA | c v | ersion | Operate | |
| | | 1 | Initialized | IPC | IPC-A22E | 192.168.1 | .100 08:0 | ed:ed:04:08:76 V2 | 2.680.00000 | 0 | 8 |
| <i>₿</i> € | | | | | | IP îi | หม่ | | | | |
| × | | | | | | | | | | | |
| (b) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | , | You hav | e selected | 0 devecie(s) | ✓Uninitial | ized 🔽 Initia | alized | IPV4 IPV6 | | | |

